



**WD1  
Uhrenscanner**  
Nwear

## Eigenschaften

### Leicht und benutzerfreundlich

Der WD1-Uhrenscanner vereint die neueste Hardware in einem modernen Design. Er komprimiert ein Android 9.0 OS in ein leichtes und langlebiges Gerät und einen kapazitiven 2,8-Zoll-Touchscreen. Der Scanner verfügt über eine anpassbare Seitentaste und Verknüpfungen für verschiedene Funktionen, die den WD1 bequem und benutzerfreundlich machen. Der WD1 wurde wie jede herkömmliche Smartwatch entwickelt und ist vertraut zu bedienen, was die Schulung des Personals vereinfacht und die Ausführung von Aufgaben intuitiver macht.

### Müheloses freihändiges Scannen

In Verbindung mit dem WD2 bietet der WD1 eine freihändige Lösung, mit der Sie die Artikel scannen und gleichzeitig andere physische Aufgaben ausführen können. Dies gewährleistet nicht nur eine einfache Bedienung, sondern erhöht auch die Gesamtproduktivität.

### Starke Verbindung

Der WD1 ist mit Bluetooth 5.0 und WiFi (802.11b/g/n, 2,4 GHz)

ausgestattet, die beide eine schnelle und stabile Verbindung während der Datenübertragung und -verarbeitung gewährleisten.

### Erstklassige Haltbarkeit und Vielseitigkeit

Der WD1 wurde konzipiert, um staubigen Umgebungen und unausweichlichen Stößen und Stürzen standzuhalten. Mit einer Schutzart von IP67 und hochgradig schützendem Corning-Glas übersteht der WD1 Stürze aus bis zu 1,2 m. Gleichzeitig kann der WD1 sowohl heißen als auch kalten Temperaturen standhalten und unter Bedingungen von -20 °C bis 50 °C betrieben werden. Dadurch ist er in nahezu jeder Arbeitsumgebung einsetzbar.

### Außergewöhnliche Leistung

Ausgestattet mit einem leistungsstarken Quad-Core-Prozessor und 3/32 GB Speicher ermöglicht der WD1 dem Benutzer, Aufgaben reibungslos auszuführen und große Mengen erfasster Daten zu verarbeiten. Der 3300-mAh-Akku gewährleistet eine Nutzung von bis zu 12 Stunden ohne Arbeitsunterbrechungen.



## Vorgeschlagene Branchen



Essen & Getränke



Gesundheitspflege



Logistik



Produktion



Lagerhaltung

# WD1 Uhrenscanner Technische Spezifikationen

## Performance

Betriebssystem	Android 9.0
Prozessor	2,0 GHz Quad-Core-Prozessor
Speicher-RAM	3 GB
Speicher-Flash	32 GB

## Physikalisch

Abmessungen (mm)	Zifferblatt: 77 × 56 mm, Zifferblattdicke: 17,8 mm
Gewicht	143 g
Anzeige	Kapazitiver 2,8-Zoll-Touchscreen (640 × 480), Corning gorilla Glas 3 für das Zifferblatt
Tastenfeld	2 Tasten (Einschalttaste/Sperrbildschirmtaste, benutzerdefinierte Taste)
Schnittstellen	USB-Typ-C-Anschluss, OTG wird nicht unterstützt
Batterietyp	Lithium-Ionen-Polymer-Akku: 3,8 V, 3300 mAh (nicht entfernbar)
Benachrichtigungen	Vibrator, Lautsprecher und LED
Sensoren	Winkelgeschwindigkeitssensor, geomagnetischer Sensor, Luftdrucksensor, Beschleunigungssensor
Audio	Lautsprecher *1, Doppelmikrofon, Rauschunterdrückung
Kamera	13 Megapixel, Autofokus; LED-Blitz, Unterstützung des Taschenlampenmodus, Unterstützung des Barcode-Scannens
SIM	Nano-SIM*1

## Umwelt

Betriebstemperatur	-20 °C bis 55 °C (-4 °F bis 131 °F)
Lagertemperatur	-30 °C bis 60 °C (-22 °F bis 140 °F)
Feuchtigkeit	5 % bis 95 % (nicht kondensierend)
Elektrostatistische Entladung (ESD)	± 10 kV (Luftentladung), ± 6 kV (Direktentladung)
Senkung	Stürze aus 1,2 m Höhe auf Beton (für sechs Seiten, ein Fall pro Seite)

## Kabellos

WWAN RADIO	2G: GSM: 900/1800MHz 3G: WCDMA : (B1,B8) 4G: TD-LTE: (B34,B38,B40); FDD-LTE: (B1, B3, B7, B8, B20, B28 a&b)
WWAN-Radio	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 GHz und 5 GHz
WPAN RADIO	Bluetooth 5.0
GPS	GPS (AGPS), GLONASS , Beidou, Galileo

## Zubehör

Sonderzubehör	Netzteil, Kabel
---------------	-----------------

## Software

MDM	Ndevor
-----	--------

## Garantie

Standard	2 Jahre
----------	---------

Newland EMEA HQ

+31 (0) 345 87 00 33

[info@newland-id.com](mailto:info@newland-id.com)

[newland-id.com](http://newland-id.com)

Fühlen Sie sich frei, mit uns oder einen Partner in Ihrer Nähe zu kontaktieren

Besuch [newland-id.com/partners](http://newland-id.com/partners)

Die Angaben unterliegen Änderungen ohne vorherige Ankündigung.

© Newland EMEA 2022, alle Rechte vorbehalten.